

Innofader 取り付け対応リスト

2014/05

ブランド	機種	クロスフェーダー (CF) / ライン フェーダー (LF)	×/γ	カーブ	備考	推奨フェーダー機種	接続	マウント 高さ調整	補欠フェーダー機種	接続	マウント 高さ調整	第2補欠フェーダー機種	接続	マウント 高さ調整
Allen & Heath	Xone:02	LF/CF	Y	12.00		Innofader Pro	J40	0mm						
Allen & Heath	Xone:22	CF	X	12.00	8, 10	Innofader Pro	J25, J36, J37	0mm						
Allen & Heath	Xone:32	CF	Y	12.00	1	Innofader Pro	J40	-1.5mm						
Allen & Heath	Xone:3D	CF	Y			Innofader Pro	J40	0mm						
Allen & Heath	Xone:42	CF	Y	12.00	1	Innofader Pro	J40	-1.5mm						
Allen & Heath	Xone:4D	CF	Y	12.00	1	Innofader Pro	J40	0mm						
Allen & Heath	Xone:62	CF	Y	12.00	1	Innofader Pro	J40	-1.8mm						
Allen & Heath	Xone:82	CF	Y	12.00	1, 7	Innofader PNP	4 pin large	-1.5mm	Innofader Pro	J40	-1.5mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-6.5mm
Allen & Heath	Xone:DB4	CF	Y	12.00		Innofader Pro	J40	0mm						
American Audio	10MXR	CF	Y	12.00	7	Innofader PNP	4 pin small	0mm	Innofader Pro	J18	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	-5.0mm
American Audio	14MXR	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin small	0mm	Innofader Pro	J18	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	J18
American Audio	19MXR	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin small	0mm	Innofader Pro	J18	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	-5.0mm
American Audio	DV2	CF	X	12.00	7	mini Innofader PNP P	4 pin small	tbd	mini Innofader PNP S	tbd				
American Audio	VMS2	CF	Y	12.00	7	Innofader VMS4	none	-1.0mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-6.0mm			
American Audio	VMS4	CF	Y	12.30	7	Innofader VMS4	none	-1.0mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-6.0mm			
Audio Innovate	AEM-100/1	CF	Y	1.00	7	Innofader PNP	4 pin large	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-5.0mm	Innofader Pro	J40	0mm
Behringer	DDM-4000	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	3 pin small	-1.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-6.5mm	Innofader Pro	J17	-1.5mm
Behringer	DX-052	Innofader Pro	Y	12.00		Innofader Pro	J40	0mm						
Behringer	NOX 202	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-6.5mm						
Behringer	NOX 303	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-6.5mm						
Behringer	NOX 404	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-6.5mm						
Behringer	NOX 606	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm						
Behringer	VMX 1000	CF	Y	12.00		Innofader Pro	J17	-1.5mm						
Citronic	SM FX500	CF	Y	12.00		Innofader	J10	-1.5mm						
Denon	DN-MC2000	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.0mm						
Denon	DN-X1600	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
Denon	DN-X1700	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
Denon	DN-X600	CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
Denon	X-1500	CF	X	12.00	1, 7	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
Denon	X-1500S	CF	X	12.00	1, 7	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
DJ Tech	DIF-1S	LF	X	12.00		Innofader Pro	J25, J36, J37	0mm						
DJ Tech	DIF-1S	CF	Y	12.00	7	Innofader PNP	4 pin small	0mm	Innofader Pro	J18	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	-5.0mm
Ecler	EVO 4	CF	X	12.00	5	Innofader Pro	J16	0mm						
Ecler	EVO 5	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	HAK 300	LF/CF	X	12.00	5	Innofader Pro	J16	0mm						
Ecler	HAK 310	LF/CF	X	12.00	5	Innofader Pro	J16	0mm						
Ecler	HAK 320	LF/CF	X	12.00	1, 5	Innofader Pro	J16	0mm						
Ecler	HAK 360	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	-0.5mm						
Ecler	HAK 360	LF	X	12.00	3, 5	Innofader Pro	J16	-0.5mm						
Ecler	HAK 380	LF	X	12.00	3, 5, 13	Innofader Pro	J16	-0.5mm						
Ecler	HAK 380	CF	X	12.00	5, 12, 13	Innofader Pro	J20	-0.5mm						
Ecler	NUO 2.0	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	NUO 2.0	LF	X	12.00	3, 5	Innofader Pro	J16	0mm						
Ecler	NUO 3	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	NUO 3.0	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	NUO 4	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	NUO 4.0	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Ecler	NUO 5	CF	X	12.00	5, 12	Innofader Pro	J20	0mm						
Korg	KM-202	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd						
Korg	KM-402	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd						
Korg	KM-404	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd						
Korg	Zero 4	CF	X	12.00	5, 7, 11	Innofader PNP	3 pin small	0mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	0mm			
Mackie	d.2	CF	Y	12.00	7	Innobender	4 pin large	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-5.0mm			
Native Instruments	S2	LF/CF	X	12.00		mini Innofader PNP S		0mm						
Native Instruments	S4	CF	X	12.00	7	Innobender	4 pin S4	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin S4	tbd			
Native Instruments	S4	LF	X	12.00		mini Innofader PNP S	Config. 4	0mm						
Native Instruments	Z2	LF/CF	X	12.00	7	Innofader PNP	4 pin small	0mm	Innofader Pro	J18	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	-5mm
Numark	5000fx	CF	Y	2.30	2, 7	Innofader PNP	4 pin large	+2.5mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-2.5mm			
Numark	DM 900	CF	X	12.00		Innofader Pro	J12, J25	0mm						
Numark	DM1050	CF	X	12.00	10, 13	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	DM2050	CF	X	12.00	13	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	DM950	CF	X	12.00	8, 10	Innofader Pro	J25, J36, J37	-1.0mm						
Numark	DXM-01USB	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	DXM-06	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	DXM-09	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	DXM-PRO	LF/CF	Y	12.00	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	IDJ2	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	4 pin small	-5.0mm						
Numark	MI1	CF	X	12.00	8, 10	Innofader Pro	J25, J36, J37	-1.0mm						
Numark	MI01	CF	X	12.00	8, 10	Innofader Pro	J25, J36, J37	-1.0mm						
Numark	MIUSB	CF	X	12.00	8, 10	Innofader Pro	J25, J36, J37	-1.0mm						
Numark	M2	CF	X	12.00	10	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	M3	CF	X	12.00	10	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	M4	CF	X	12.00	10, 13	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	M6	CF	X	12.00	10, 13	Innofader Pro	J25, J36, J37	+3.0mm						
Numark	Mixdeck	CF	X	12.00		mini Innofader PNP S	jumper tbd	0mm						
Numark	Mixtrack / Mixtrack Pro	CF	X	12.00		mini Innofader PNP S	jumper tbd	0mm						
Numark	NS6	CF	X	12.00	15	Innofader Pro	J43	0mm						
Numark	NS7 MKI & MKII	CF	X	12.00		Innofader Pro	J43	0mm						
Numark	PPD-9000	CF	X	2.30	2, 7	Innofader PNP	4 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J18	+2.5mm	mini Innofader PNP P	4 pin small	-1.5mm
Numark	PPD01	CF	X	2.30	2, 7	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J17	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	SM-1	CF	Y	2.30	7	Innofader PNP	4 pin large	+2.5mm	Innofader Pro	J40	+2.5mm	mini Innofader PNP P	4 pin large	-1.5mm
Numark	SM-2	CF	X	12.00	8	Innofader Pro	J40	0mm						
Numark	SM-3	CF	X	12.00	8	Innofader Pro	J40	0mm						
Numark	X1USB	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	X5	LF/CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	X6	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Numark	X9	CF	X	2.30	2, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	+2.5mm	Innofader Pro	J43	+2.5mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	-1.5mm
Omnitronic	EX-840	CF	Y	12.00		Innofader	J10	-1.5mm						
Pioneer	DDJ-S1	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd						
Pioneer	DDJ-SX	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin large	-3.5mm	mini Innofader PNP S	jumper tbd	0mm			
Pioneer	DJM-2000	CF	X	12.00	7, 11	mini Innofader PNP P	3 pin small	-5.0mm	Innobender	3 pin small	0mm			
Pioneer	DJM-250	CF	X	12.00	1	mini Innofader PNP P	tbd	tbd						
Pioneer	DJM-350	CF	X	12.00	1, 7	mini Innofader PNP P	DJM 350	tbd	Innobender	DJM 350	0mm			
Pioneer	DJM-400	CF	X	12.00	1, 7	mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd	Innobender	3 pin small	0mm			
Pioneer	DJM-700	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-2.0mm						
Pioneer	DJM-707	CF	X	12.00		Innofader DJM-909	none	0mm						
Pioneer	DJM-750	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	3 pin small	-2.0mm						
Pioneer	DJM-800	CF	X	12.00	1, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	0mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd	Innofader Pro	J17	0mm
Pioneer	DJM-850	CF	X	12.00	1, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	0mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd	Innofader Pro	J17	0mm
Pioneer	DJM-900	CF	X	12.00	1, 7, 13	Innofader PNP	3 pin small	0mm	mini Innofader PNP P	3 pin small	tbd	Innofader Pro	J17	0mm
Pioneer	DJM-909	CF	X	12.00		Innofader DJM-909	none	0mm						
Pioneer	DJM-T1	CF	X	12.00		mini Innofader PNP P	tbd	-1.5mm						
Rane	Empath	CF	Y	12.00	7, 14	Innofader PNP	4 pin P&G	0mm	Innofader Pro	4 pin P&G	0mm	mini Innofader PNP P	4 pin P&G	-5.0mm
Rane	Sixty-Eight	CF	X	12.00		Innofader Pro	J18, J42	0mm						
Rane	Sixty-One	CF	X	12.00		Innofader Pro	J18, J42	0mm						
Rane	Sixty-Two	CF	X	12.00		Innofader Pro	J18, J42	0mm						
Rane	TTM 56	LF/CF	X	12.00	13	Innofader Pro	J42	0mm						
Rane	TTM 56S	LF/CF	X	12.00	13	Innofader Pro	J42	0mm						
Rane	TTM 57SL	LF/CF	X	12.00	13	Innofader Pro	J42	0mm						
Rane	TTM-52	CF	X	12.00	9, 14	Innofader Pro	J25, J36	0mm						
Rane	TTM-54	CF	X	12.00	9, 14	Innofader Pro	J25, J36	0mm						
Reloop	Cut Pro	CF	Y	12.00		Innofader Pro	needs mod	0mm						
Reloop	IQ2 MIDI	CF	X	12.00		Innofader Pro	J16	0mm						
Reloop	RMX80 Digital	CF	X	12.00	7	Innofader Pro	J							